

## Scheda dati

# Serie stampante multifunzione HP LaserJet Pro M426f



**Altissima velocità. Massima sicurezza.**

Prestazioni impareggiabili per stampa, scansione, copia e fax, oltre a una sicurezza efficace e completa per il proprio lavoro. Questa stampante multifunzione completa le attività più importanti più velocemente e protegge contro le minacce.<sup>1</sup> Le cartucce Toner originali HP con JetIntelligence consentono di stampare ancora più pagine.<sup>2</sup>



Prodotto multifunzione (MFP) HP  
LaserJet Pro M426fdn



HP LaserJet PRO multifunzione  
M426fdw con vassoio per carta  
opzionale da 550 fogli

### In evidenza

- 38 ppm
- Stampa della prima pagina dalla modalità sospensione/auto-off in soli 8 secondi
- Eccezionale velocità di stampa fronte/retro: 30 ipm
- Alimentatore automatico documenti ADF da 50 fogli, scansione fronte/retro; velocità di scansione fino a 47 ipm
- Auto-On/Auto-Off per consumi energetici bassi
- Touchscreen a colori da 7,5 cm con gesti e app
- Invio scansioni a e-mail, cartella, cloud e USB
- LDAP, stampa privata, stampa con PIN
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct/NFC, certificazione Mopria, Mobile Apps

### Massima velocità in ogni attività. Mantenevi al sicuro i dati.

- Inviare i file scansionati direttamente a e-mail, USB, cartelle di rete e nel cloud con le applicazioni business preinstallate.<sup>3</sup>
- Stampate in un attimo documenti di più pagine grazie alla stampa fronte/retro più veloce della sua classe dei dispositivi.<sup>1</sup>
- Stampa rapida, senza tempi di attesa. Questa stampante multifunzione si attiva e stampa più velocemente rispetto alla concorrenza.<sup>1</sup>
- Controllate l'accesso ai lavori di stampa e mantenete la sicurezza della stampa con funzionalità quali autenticazione LDAP, stampa personale HP JetAdvantage privata o memorizzazione dei lavori opzionale con la stampa PIN.

### Gestione semplice. Stampa efficiente.

- Gestione semplificata dei processi di stampa direttamente dalla stampante multifunzione: basta toccare e scorrere il touchscreen da 7,6 cm.<sup>4</sup>
- Stampate facilmente documenti Microsoft® Word e PowerPoint®, direttamente dall'unità USB.<sup>5</sup>
- Gestite facilmente i dispositivi e le impostazioni con HP Web Jetadmin grazie alla suite di funzioni di gestione essenziale.<sup>6</sup>
- Stampate utilizzando meno energia rispetto ai prodotti della concorrenza, raggiungete la perfezione con le cartucce toner HP originali con JetIntelligence.<sup>7</sup>

### Più pagine. Più protezione. Migliori prestazioni.

- Stampate un elevato numero di pagine con la massima convenienza con le cartucce toner nere originali HP ad alta capacità con JetIntelligence.<sup>2</sup>
- Potete continuare a contare su una qualità professionale le elevate velocità con il toner nero estremamente preciso.
- Per aiutare a ottenere l'autentica qualità HP per cui avete pagato con innovativa tecnologia anti-frode.
- Stampate direttamente con la cartuccia toner preinstallata. Sostituirla con una cartuccia ad alta capacità opzionale.

### Resta connesso facilmente con le facili opzioni di stampa.

- Stampa semplificata da un'ampia gamma di smartphone e tablet, in genere senza alcuna configurazione o applicazione necessarie.<sup>8</sup>
- Affidatevi alla stampa wireless direct, attivandola in ufficio da dispositivi mobili, senza accedere alla rete.<sup>9</sup>
- Aiutate i dipendenti a stampare con un solo tocco sui dispositivi mobili abilitati per NFC su questa stampante, senza bisogno di rete.<sup>10</sup>
- Accedete, stampate e condividete facilmente le risorse su reti Ethernet e wireless.<sup>11</sup>



2-sided printing HP Mobile Printing First page out

Ethernet

USB device

Wireless

## Panoramica del prodotto

### Nell'immagine M426fdw la stampante HP LaserJet Pro multifunzione

1. Alimentatore automatico (ADF) da 50 fogli
2. Scanner a superficie piana: carta fino a 216 x 297 mm
3. Touchscreen intuitivo a colori da 7,6 cm (inclinabile)
4. Vassoio di raccolta da 150 fogli
5. Porta USB easy-access
6. Stampa fronte/retro automatica
7. Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli
8. Vassoio di alimentazione 2 da 250 fogli
9. Pulsante di accensione/spengimento
10. Pulsante di rilascio sportello anteriore (accesso alle cartucce toner JetIntelligence HP)
11. Sportello posteriore (consente l'accesso al percorso di stampa)
12. Porta USB per la memorizzazione dei processi e stampa privata
13. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0
14. Porta di rete Ethernet
15. Porta telefono "Line out"
16. Porta fax "Line in"
17. Processore a 1200 MHz
18. Coperchio antipolvere per vassoio 2 — si solleva quando A4 viene caricato



## La serie in sintesi



Modello	Prodotto multifunzione (MFP) HP LaserJet Pro M426fdn	Prodotto multifunzione (MFP) HP LaserJet Pro M426fdw
codice prodotto	F6W14A	F6W15A
Funzioni	Stampa, copia, scansione e fax	Stampa, copia, scansione e fax
Velocità di stampa	38 ppm 30 ipm fronte/retro	38 ppm 30 ipm fronte/retro
Stampa duplex automatica	Sì	Sì
Alimentatore automatico documenti (ADF) da 50 fogli per scansione fronte/retro con un solo passaggio	Sì	Sì
Alimentazione carta standard	Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli, vassoio 2 da 250 fogli	Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli, vassoio 2 da 250 fogli
Alimentazione carta opzionale	Vassoio 3 da 550 fogli	Vassoio 3 da 550 fogli
Rete	Ethernet 10/100/1000 integrata	Ethernet 10/100/1000 integrata, wireless 802.11b/g/n
Funzionalità di stampa mobile	HP ePrint, Apple AirPrint, con certificazione Mopria, Google Cloud Print 2.0	Stampa Wireless Direct, NFC touch to print, HP ePrint, Apple AirPrint, con certificazione Mopria, Google Cloud Print 2.0

## Accessori, materiali di consumo e supporto

<b>Materiali di consumo</b>	<b>CF226A</b> Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 26A 3.100 pagine
	<b>CF226X</b> Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 26X 9.000 pagine
<b>Accessori</b>	<b>D9P29A</b> HP LaserJet Pro 550-sheet Feeder Tray
<b>Servizio Assistenza Clienti</b>	<b>U8TQ9E</b> HP 3 anni di assistenza al giorno lavorativo successivo per LaserJet M426 Supporto Hardware stampante multifunzione <b>U8TR2E</b> HP 3 anni di restituzione al giorno lavorativo successivo per LaserJet M426 Assistenza stampante multifunzione <b>U8TR3E</b> HP 3 anni di restituzione per LaserJet M426 Assistenza stampante multifunzione <b>U8TR4PE</b> HP garanzia post vendita di 1 anno al giorno lavorativo successivo. M426 Assistenza hardware stampante multifunzione <b>U8TR5PE</b> HP garanzia post vendita di 1 anno al giorno lavorativo successivo con sostituzione per LaserJet M426 Assistenza stampante multifunzione <b>U8TR6PE</b> 1 anno garanzia post vendita con sostituzione per LaserJet M426 Servizio stampa multifunzione

## Caratteristiche tecniche

Modello	Prodotto multifunzione (MFP) HP LaserJet Pro M426fdn	Prodotto multifunzione (MFP) HP LaserJet Pro M426fdw
<b>codice prodotto</b>	F6W14A	F6W15A
<b>Funzioni</b>	Stampa, copia, scansione, fax	Stampa, copia, scansione, fax
<b>Stampa</b>		
Velocità di stampa	Fino a 38 ppm Nero (A4); Fino a 30 ipm nero fronte/retro (A4)	
Stampa della prima pagina con stampante pronta <sup>1</sup>	Solo 5,6 secondi nero (A4, pronta)	
Stampa della prima pagina con stampante in risparmio energetico	Solo 8,0 secondi	
risoluzione di stampa	600 x 600 dpi, fino a 4800 x 600 dpi potenziati Nero; HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi	
Tecnologia di stampa	Laser	
Area di stampa	Margini di stampa: Superiore: 5 mm; Inferiore: 5 mm; Sinistro: 4 mm; Destro: 4 mm; Area di stampa massima: 215,9 x 355,6 mm	
Linguaggi di stampa	HP PCL 5, HP PCL 6, emulazione HP Postscript livello 3, stampa diretta da PDF (v1.7), URF, PCLM, PWG, Office nativo	
Funzionalità di software per stampante intelligente	Stampa duplex automatica; Stampa di più pagine sullo stesso foglio; Fascicolazione; HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificazione Mopria; Google Cloud Print; HP Auto-On/Auto-Off technology; Pannello di controllo touchscreen a colori da 7,5 cm (3 pollici) intuitivo; Stampa dal Cloud mediante le applicazioni business sul pannello di controllo; Stampa personale HP JetAdvantage; Memorizzazione dei processi opzionale con la stampa PIN (richiede l'acquisto di un'unità flash USB separata); Stampa da USB; Tecnologia cartucce JetIntelligence	Stampa duplex automatica; Stampa di più pagine sullo stesso foglio; Fascicolazione; HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificazione Mopria; Google Cloud Print; Stampa Wireless Direct; HP Auto-On/Auto-Off technology; Pannello di controllo touchscreen a colori da 7,5 cm (3 pollici) intuitivo; Stampa dal Cloud mediante le applicazioni business sul pannello di controllo; Stampa personale HP JetAdvantage; Memorizzazione dei processi opzionale con la stampa PIN (richiede l'acquisto di un'unità flash USB separata); Stampa da USB; Tecnologia cartucce JetIntelligence
Ciclo di produttività mensile	Fino a 80.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: 750-4.000 (Stampa); 750-4.000 (Scansione)	
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)	Automatica (standard)
Caratteri e tipi di carattere	84 font TrueType scalabili	
SureSupply supportato	Si	
<b>Velocità del processore</b>	1200 MHz	
<b>Connettività</b>		
Standard	1 USB 2.0 ad alta velocità; 1 Host USB; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; Porta USB di facile accesso	1 USB 2.0 ad alta velocità; 1 Host USB; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 wireless 802.11b/g/n; Porta USB di facile accesso
Wireless	No	Si, Wi-Fi integrata; Autenticazione tramite WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Crittografia AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
Protocolli di rete supportati	TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: Porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), Web Services Printing, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, certificazione Mopria, stampa da FTP, stampa IPP; Rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Link-Local stateless e tramite Router, con stato tramite DHCPv6); Sicurezza SSL e gestione certificati Gestione: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download	
<b>Disco rigido</b>	No	
<b>Memoria</b>	Standard: 256 MB; massimo: 256 MB	
<b>Copia</b>		
Impostazioni fotocopiatrice	Più chiaro/più scuro; Fronte-retro; Copia ID; Ottimizzazione; Numero massimo di copie: Fino a 99 copie; Risoluzione copia: 600 x 600 dpi Riduzioni/Ingrandimenti: da 25 a 400%	
Velocità di copia	Fino a 38 cpm Nero (A4)	
<b>Scansione</b>		
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner: Superficie piana, alimentatore automatico di documenti; Tecnologia di scansione: Contact Image Sensor (CIS); Modalità di acquisizione con scansione: Per supporto Software di scansione (incluso nella confezione): Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] e Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF ricercabile, RTF, TXT]; Versione Twain: Version 1.9 (OS legacy); Versione 2.1 (Windows 7 o successive); Scansione ADF fronte/retro: Si; Formato massimo di scansione (superficie piana, ADF): 297 x 216 mm; Risoluzione scansione ottica: Fino a 1200 x 1200 dpi	
Formato file di scansione	Superficie piana, alimentatore automatico di documenti	
Velocità di scansione <sup>14</sup>	Fino a 26 ppm/47 ipm (monocromo), fino a 21 ppm/30 ipm (colore)	
Area di scansione	A superficie piana: dimensione massima del supporto: 48,8 x 48,8 mm; dimensione massima del supporto: 297 x 216 mm Area scansionabile (ADF): dimensione massima del supporto: 102 x 152 mm; dimensione massima del supporto: 216 x 355,6 mm	
Funzionalità avanzate dello scanner	Inoltre scansione su e-mail; Inoltre scansione su cloud; Inoltre scansione su USB; Inoltre scansione su cartella di rete; Ricerca e-mail LDAP; Scansione fronte/retro con un solo passaggio ADF (50 fogli)	
Livelli di profondità bit/scala di grigi	24 bit / 256	
invio digitale	Standard: Inoltre scansione su e-mail; Inoltre scansione su cartella di rete; Inoltre scansione su cloud;	
Volume scansione mensile consigliato	750-4.000	750-4.000
<b>Fax</b>		
Fax	Si, 33,6 kbps	Si, 33,6 kbps
Specifiche fax	memoria fax: 4 MB (250 pagine serlexe a risoluzione standard); Risoluzione fax: Standard: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi; superfine: 300 x 300 dpi (senza mezzitoni); composizione veloce: Fino a 120 numeri (119 gruppi di selezione)	
Caratteristiche del software intelligente per fax	Backup memoria fax permanente; Riduzione automatica per fax; Ricomposizione automatica; Invio posticipato; Inoltre dei fax; Interfaccia per segreteria telefonica; Sondaggio; Barriera junk; Rilevamento suoneria differenziata; Wizard di gestione copertina; Blocco fax; Codici di fatturazione; Salvataggio e caricamento; Ricezione polling; Report di attività del fax; Impostazione prefisso di selezione; Stampa registro attività fax; Configurazione guidata fax digitale; Impostazione guidata rapida fax; HP Send Fax	

Modello	Prodotto multifunzione (MFP) HP LaserJet Pro M426fdn	Prodotto multifunzione (MFP) HP LaserJet Pro M426fdw
<b>codice prodotto</b>	F6W14A	F6W15A
<b>Gestione della carta</b>		
tipi di supporto	Carta (comune, ecoefficiente, leggera, pesante, plotter, colorata, intestata, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), buste, etichette, lucidi	
Formato della carta	Metrica personalizzabile: Vassoio 1: da 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Vassoio 2, 3: da 104,9 x 148,59 a 215,9 x 355,6 mm Metrica supportata: Vassoio 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), busta B5, busta C5, busta DL, dimensioni personalizzate; Vassoio 2 e 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), formato personalizzato ADF: A4; da 127 x 127 a 216 x 355,6 mm	
Gestione della carta	Input standard: Vassoio da 100 fogli (vassoio 1), vassoio per carta da 250 fogli (vassoio 2) Visualizzazione Standard: Vassoio di raccolta da 150 fogli Opzionale/Input: Terzo vassoio da 550 fogli opzionale ADF: Standard, da 50 fogli	
Capacità di alimentazione	vassoio 1: Fogli: 100; Buste: 10 vassoio 2: Fogli: 250 vassoio 3: Fogli: 550 (opzionali) massimo: Fino a 900 fogli (con vassoio per carta opzionale da 550 fogli)	
Capacità di raccolta	Standard: Fino a 150 fogli, Fino a 10 buste, Fino a 75 fogli lucidi massimo: Fino a 150 fogli Buste: Fino a 10 buste lucidi: Fino a 75 fogli	
Peso (grammatura)	Vassoio 1: da 60 a 175 g/m <sup>2</sup> ; Vassoio 2, vassoio 3 da 550 fogli opzionale: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> ADF: da 60 a 90 g/m <sup>2</sup>	
<b>Sistemi operativi compatibili</b>	Sistema operativo Windows compatibile con driver integrato: Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Sistema operativo Windows compatibile con il driver di stampa universale (dal sito Web <a href="http://www.HP.com">http://www.HP.com</a> ): Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Mac OS (driver di stampa HP disponibili dal sito Web <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> e Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (driver In-OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Sistema operativo Linux (In-OS HPLIP, installazione automatica): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Sistema operativo Linux (In-OS HPLIP, installazione manuale): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS(1.0), LIMPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Altre piattaforme OS: UNIX	
<b>Sistemi operativi di rete compatibili</b>	Sistema operativo Windows compatibile con driver integrato: Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008 32 e 64 bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services); Sistema operativo Windows compatibile con i driver Universal Print (UPD) o driver specifici del prodotto da <a href="http://www.HP.com">http://www.HP.com</a> : Windows Server 2012/2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Data Center (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 a 32 e 64 bit (SP1 /SP2) Standard o Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal servizi), Windows Server 2003/2003 R2 a 32 e 64 bit (SP1 /SP2) Standard o Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal servizi), MS Windows Server 2012 R2 Terminal Services, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2012 Terminal Services, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2008 R2SP1 Terminal Services, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6, MS Windows Server 2008 Terminal Services, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 funzione Pack 2 e 3, MS Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix Presentation, ServerTM 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, MS Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Server di presentazione Citrix MetaFrame ® 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 e 3); Server Novell ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ): Novell Open Enterprise Server 11/SP1 /SP2, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux, NetWare 6.5/SP8; Client Novell ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ): Client Novell iPrint v5.4 per Vista, Windows 7 e Windows 8 (32 e 64 bit), Novell iPrint Client v5.4 per Windows XP (32 e 64 bit)	
<b>Funzionalità di stampa mobile</b>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Con certificazione Mopria; Google Cloud Print 2.0; Mobile App	HP ePrint; Apple AirPrint™; Stampa Wireless Direct; Con certificazione Mopria; Google Cloud Print 2.0; Mobile App
<b>Requisiti minimi di sistema</b>	Windows: Windows 10 (32 e 64 bit), Windows: 8/8.1 (32 e 64 bit), Windows: 7 (32 e 64 bit): Processore da 1 GHz, 1 GB di RAM (a 32 bit) o 2 GB di RAM (a 64 bit), 400 MB di spazio libero su disco rigido, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete; Windows Vista (a 32 bit): Processore a 1 GHz a 32 bit (x86), 1 GB di RAM (32 bit), 400 MB di spazio libero su disco rigido, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete; Windows Server 2008 (64 bit) (SP1 o successivo), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit) (SP1): Processore da 1 GHz a 64 bit (x64), 2 GB di RAM (64 bit), 400 MB di spazio disponibile su disco rigido, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete; Windows Server 2003 (32 bit) (SP1 o successivo), Windows Server 2003 R2 (32 bit), Windows Server 2008 (32 bit) (SP1 o successivo): Processore a 1 GHz a 32 bit (x86), 1 GB di RAM (32 bit), 400 MB di spazio libero su disco rigido, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete Mac: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 GB di spazio disponibile su disco rigido, hardware compatibile con OS (per i requisiti hardware di OS vedi <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> )	
<b>Software compreso</b>	Windows 7: Installer/Uninstaller software HP, Driver stampante HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, stato e avvisi stampante HP, studio per il miglioramento del prodotto HP, HP Scan App e Driver, riconfigura il tuo dispositivo HP, procedura guidata scansione su E-mail, procedura guidata scansione su cartella di rete, garanzia e guida legale, manuale utente; Windows 8+: Installer/Uninstaller software HP, Driver stampante HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Scan App e Driver, garanzia e guida legale, manuale utente, riconfigura il tuo dispositivo HP; Windows XP, Windows Vista e server associati: HP Software Installer/Uninstaller, Driver HP PCL 6 della stampante, HP Scan App e Driver, garanzia e guida legale, manuale utente; Mac OS: Schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti a <a href="http://www.HP.com">http://www.HP.com</a> o all'App Store SO per il software LaserJet)	
<b>Gestione stampante</b>	Kit di risorse amministratore stampante (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Software HP Web Jetadmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging e Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox	
<b>Pannello di controllo</b>	Touchscreen CGD (display grafico a colori) da 7,5 cm	
<b>Dimensioni e peso</b>		
Dimensioni stampante (L x P x A)	Minimo: 420 x 390 x 323 mm massimo: 430 x 634 x 325 mm	Minimo: 420 x 390 x 323 mm massimo: 430 x 634 x 325 mm
Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)	497 x 398 x 490 mm	
Grammatura stampante <sup>2</sup>	12,86 kg	
Peso dell'imballaggio	15,5 kg	
<b>Ambiente operativo</b>	Temperatura: Da 15 a 32,5 °C, Umidità: da 30 a 70% di umidità relativa	
<b>Memorizzazione dati</b>	Temperatura: da -20 a 40 °C, Umidità: Dal 10 al 90% di umidità relativa	
<b>Acustica<sup>3</sup></b>	Emissioni di potenza acustica: 6,8 B(A) (stampa a 38 ppm); Emissioni pressione acustica: 55 dB(A)	
<b>Corrente</b>	requisiti: Tensione di alimentazione: Da 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) consumo: 583 watt (stampa/copia), 9,1 watt (pronta), 2,7 watt (inattività), 0,7 watt (auto-off/auto-on, tramite connettività USB), 0,1 watt (spenta)	
<b>Tecnologia di risparmio energetico</b>	Tecnologia HP Instant-on; Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off	
<b>certificazioni</b>	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010	
<b>Garanzia</b>	Un anno di garanzia sull'hardware	
<b>Contenuto della confezione</b>	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M426fdn; Cartuccia toner nero LaserJet HP 26A (3.100 pagine) preinstallata; Guida introduttiva; Manuale di installazione; Flyer con informazioni; Guida alla garanzia; Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Cavo di alimentazione; Cavo telefonico; Duplexer integrato; Fax integrato	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M426fdw; Cartuccia toner nero LaserJet HP 26A (3.100 pagine) preinstallata; Guida introduttiva; Manuale di installazione; Flyer con informazioni; Guida alla garanzia; Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Cavo di alimentazione; Cavo telefonico; Cavo USB; Duplexer integrato; Fax integrato
<b>Cartucce sostitutive<sup>5</sup></b>	Cartuccia toner nero LaserJet HP 26A (3.100 pagine) CF226A; Cartuccia toner nero LaserJet HP 26X (9.000 pagine) CF226X	

## Note a piè di pagina

<sup>1</sup> Sulla base di test interni HP completati l'8/2015 su dispositivi delle tre maggiori aziende concorrenti, relativi alla velocità di stampa della pagina in caso di modalità di sospensione attiva, stampa fronte/retro e copia. In base alle impostazioni del dispositivo. I risultati effettivi possono variare. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.<sup>2</sup> Basato sulla resa della cartuccia per HP 80X rispetto alle cartucce toner originali LaserJet HP 26X. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.<sup>3</sup> Richiede una connessione Internet alla stampante. Per i servizi può essere necessaria la registrazione. La disponibilità dell'app varia in base al paese, alla lingua e ai contratti. Per maggiori informazioni, consultare il sito Web <http://www.hpconnected.com>.<sup>4</sup> Richiede un punto di accesso wireless e una connessione a Internet per la stampante. Per i servizi è necessaria la registrazione. La disponibilità delle applicazioni varia in base al Paese, alla lingua e ai contratti e richiede l'aggiornamento del firmware. Per maggiori informazioni, consultare il sito Web <http://www.hpconnected.com>.<sup>5</sup> Microsoft e PowerPoint sono marchi registrati di proprietà del gruppo Microsoft. Compatibile con Microsoft Word e PowerPoint 2003 e versioni successive. Sono supportati solo i caratteri latini.<sup>6</sup> HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.<sup>7</sup> In base ai test HP eseguiti con il metodo Typical Electricity Consumption (TEC) del programma ENERGY STAR<sup>®</sup> o come riportato in [energystar.gov](http://www.energystar.gov) riguardo ai primi tre concorrenti l'8/2015. I risultati effettivi possono variare. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.<sup>8</sup> Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. Potrebbero inoltre essere necessari un'applicazione o un software e un account HP ePrint. Alcune funzioni richiedono l'acquisto di un accessorio opzionale. Per maggiori informazioni visitare il sito <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.<sup>9</sup> Prima di procedere alla stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete WiFi di una stampante multifunzione con funzionalità di stampa diretta wireless o a una stampante. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbe essere necessario un driver o un'applicazione. Per maggiori informazioni visitare <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.<sup>10</sup> Funzionalità disponibile solo su stampante a colori HP LaserJet Pro multifunzione M426fdw. Richiede un dispositivo mobile abilitato alla stampa tramite NFC. Per un elenco dei dispositivi mobili abilitati alla stampa tramite NFC, visitare <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.<sup>11</sup> Funzionalità disponibile solo su stampante a colori HP LaserJet Pro multifunzione M426fdw. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso e possono essere limitate in caso di connessioni VPN attive.

## Specifiche tecniche disclaimer

<sup>1</sup> Misurata in base allo standard ISO/IEC 17629, eccetto la prima serie di documenti testati. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda di: tensione d'ingresso, configurazione del sistema, applicazioni software, driver e complessità del documento.<sup>2</sup> con la cartuccia 26A (F6W14A, F6W15A) o 26X (F6W17A).<sup>3</sup> Configurazione testata: modello base, stampa simplex, A4 fogli a una media di 38 ppm, scansione attiva a 26 ppm.<sup>4</sup> I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto.<sup>5</sup> Valore di resa dichiarato in conformità con ISO/IEC 19752. Le rese effettive possono variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.<sup>6</sup> Misurata in base allo standard ISO/IEC 24734 per la performance delle funzionalità, eccetto la prima serie di documenti testati. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.<sup>7</sup> Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili con immagini, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.<sup>8</sup> Il tempo di stampa della prima pagina e la velocità di stampa vengono misurate in conformità allo standard ISO/IEC 29183, escludendo la prima serie di documenti di prova. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.<sup>9</sup> Sulla base dell'immagine campione ITU-T standard n. 1 alla risoluzione normale. Pagine più complesse o risoluzioni più elevate comportano l'aumento del tempo di trasmissione.<sup>10</sup> per il software di scansione (incluso nella confezione) supporta: Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] e Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, RTF, TXT].<sup>11</sup> Non tutti i "sistemi operativi compatibili" sono supportati con il software fornito. Soluzione software completa disponibile solo per Windows 7 e versioni più recenti. I sistemi operativi Windows legacy (XP, Vista e server equivalenti) ottengono solo driver di stampa. Il sistema operativo Windows RT per tablet (a 32 e 64 bit) utilizza un driver di stampa HP semplificato integrato nel sistema operativo RT. Gli script modello UNIX sono disponibili su HP.com (gli script modello sono driver di stampa per i sistemi operativi UNIX). I sistemi Linux utilizzano software HPLIP In-OS. Il software HP per Mac non è più incluso nel CD, ma può essere scaricato dal sito Web <http://www.hp.com>; il driver Mac e Mac Utility sono installati per i sistemi operativi Mac.<sup>14</sup> Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le effettive velocità di elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni di rete, alle prestazioni del PC e al software applicativo.<sup>15</sup> HP SureSupply avvisa quando la cartuccia di stampa è in esaurimento e semplifica l'acquisto online, tramite HP o presso un rivenditore associato. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/SureSupply>. Disponibile solo per i materiali di consumo originali HP. È necessario disporre dell'accesso a Internet.



<http://www.hp.com/it>

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono espressamente indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali o omissioni contenuti nel presente documento.

Pubblicato in EMEA 09/15 4AA6-0845ITE

